



## PA-10 – Verstärker

**GOLD NOTE**  
il suono italiano

### Technische Daten:

Ausgangsltg: 2x75W an 8Ohm stereo und bis zu 600W an 4Ohm mono BTL

Frequenzgang 10Hz - 30kHz +/-1dB

Verzerrungen unter 0,05%

Grundrauschen -80dBV

einstellbarer Dämpfungsfaktor

Signaleingang: stereo RCA (Cinch) koaxial, stereo XLR symmetrisch

Eingangsempfindlichkeit 1,4V eff bei RCA u. 1,4V eff bei XLR-Eingang

Eingangsimpedanz 13k $\Omega$  RCA und XLR

Lautsprecheranschlüsse vergoldete Polklemmen

Abmessungen 200mm x 80mm x 260mm BHT

Gewicht 4 kg



### OBERFLÄCHEN

Gehäuse gebürstetes Aluminium, schwarz, silber oder gold eloxiert

TAD Audiovertrieb GmbH Rosenheimer Straße 33  
83229 Aschau im Chiemgau Telefon: 08052-9573273  
E-Mail: [hifi@tad-audiovertrieb.de](mailto:hifi@tad-audiovertrieb.de) [www.tad-audiovertrieb.de](http://www.tad-audiovertrieb.de)



## MAXIMALE LEISTUNG

Der PA-10 ist ein neuer Endverstärker in der Gold Note 10er Serie mit vielen innovativen Merkmalen die Gold Note Geräte von anderen abheben. Diese Endstufe wurde für eine maximale Leistung in einem kompakten Gehäuse ausgelegt. Sie ist die ideale Ergänzung zum DA-Wandler/Streamer DS-10. Zusammen bilden beide ein vollständiges High-End System mit praktischen kleinen Abmessungen ohne Abstriche bei der Leistung und der von Gold Note gewohnten Klangqualität.

## MADE IN ITALY

PA-10 ist ein voll symmetrisch aufgebauter Endverstärker mit einem speziell für Gold Note in Italien entwickelten und gebautem Verstärkermodul. Die BTL Betriebsweise (Bridge Tied Load) erlaubt die Brückenschaltung beider Kanäle mit 2x75W an 8Ohm zu einer Mono-Endstufe mit doppelter Ausgangsleistung. Beachtliche 600W Impulsleistung sind im Monobetrieb an einer 4Ohm Last erreichbar.

Ein stabiles Stahlchassis und massive Aluminium-Anbauteile bilden ein gegen Einstreuungen gut abgeschirmtes Gehäuse. Das äußere Erscheinungsbild im klassischen italienischen Design passt zu den anderen Erzeugnissen der Gold Note Serie 10.



## SPEZIELLE MERKMALE

Wie unser Spitzenmodell PA-1175 hat auch der PA-10 einen einstellbaren Dämpfungsfaktor für die ideale Anpassung unterschiedlicher Lautsprecher. Sowohl Großlautsprecher mit problematischem Impedanzverlauf als auch wirkungsgradstarke Boxen und Mini-Monitore können einwandfrei angepasst werden.

Die hauseigene Gold Note-Link Technik erlaubt das Ein und Ausschalten der PA-10 mit Hilfe anderer Gold Note Komponenten wie den DS-10 oder einer zweiten Endstufe PA-10.

